



נטוויל בע"מ

office@1com.co.il | www.netvill.co | www.1com.co.il | פקס: 073-7965676 | 073-7966610 | טלפון: 5610001 | ת.ד. 42 מיקוד 3, יהוד | אברהם גירון



שם התכונה	הקוד
חטיפה מקבוצה	80 --<"חייג"
חטיפת שלוחה מצלצלת	88--<"מספר שלוחה" -<"חייג"
ניהול התיבה הקולית שלי	151 --<"חייג"
פריצה לדיבורית (כריזה)	*99--<"מספר שלוחה" --<"חייג"
הקלטה עצמית, הקש # לשמירה ראשונית, הקש 1 לשמיעה, הקש 2 להקלטה חוזרת, הקש # לשמירה סופית	50 --<"חייג"
שמיעת מוסיקה בהמתנה	602
הפעל הפנייה מיידית מהשלוחה	*72 --<"מספר"
בטל הפנייה מיידית מהשלוחה	*73 --<"חייג"

קודי הפעלת תכונות שונות במרכזייה הגדרות נפוצות

- הגדרת לחיצת חיוג מהיר:** (לחצני שלוחות **מאירות**)
לחיצה ארוכה על הלחיצ-> בשדה סוג לבחור "MemoryKey"
בשדה "טלפון" להזין את המספר, בשדה "שם" להזין את השם לרדת ל"Subtype"-> לשנות ל"חיוג מהיר" - ו"לשמור" ©
- ביטול שיחה ממתנה:**
תפריט < תכונות < שיחה ממתנה < בחר מאופשר/חסום < שמירה
- הגדרת נא לא להפריע -נ.ל.ל/DND-**
לחיצה על נל"/DND -> לרדת ל קו 1 -> בחר "מאופשר" -> שמור
במצב זה אינך מקבל שיחות, יהיה חיווי על המסך בצורת פתקית אדומה

<p>ביצוע שיחה יוצאת ניתן לבצע שיחות באמצעות השפופרת / הדיבורית / האוזנייה.</p> <ol style="list-style-type: none"> הזן מספר היעד מלא כולל קידומת הרם שפופרת / לחץ על לחצן הרמקול / לחץ על לחצן אוזנייה <p>לקבלת שיחה נכנסת הרם שפופרת / לחץ על לחצן רמקול / לחץ על לחצן אוזנייה</p>	<p>מענה לשיחה ממתנה כשמתקבלת שיחה נוספת ישמע צפצוף ויוצג מספר ניתן לענות לשיחה זו ולהעביר את השיחה המקורית להמתנה.</p> <ol style="list-style-type: none"> לחץ על לחצן "line2" שחור מהבהב - לחץ על מענה לחצרה לשיחה הראשונה לחץ נתק או (הרם והורד שפופרת) או לחץ על לחצן "line1" שחור מהבהב - ולחץ על "שחרר" <p>ראה video.1com.co.il "טיפול בשיחות מרובות"</p>	<p>החזק / העברת שיחה עם התייעצות תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת לאחר התייעצות עם הנמען.</p> <ol style="list-style-type: none"> במהלך שיחה לחץ על העברה הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני) לחץ על שלח ואז על -< העברה להעברת השיחה לחץ על העברה להתייעצות ללא העברה לחץ לבטל, ובטל החזק (ע"י הקשה "שחרר") הועבר בהצלחה <p>ראה video.1com.co.il "חטיפה העבר ועידה"</p>
<p>שיחת ועידה תכונה זו מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלושה משתתפים.</p> <ol style="list-style-type: none"> במהלך שיחה לחץ על ועידה חייג למשתתף נוסף והודע לו על קיום הועידה (הקש "שלח" או המתן לחיוג אוטו) חיבור הועידה ע"י לחיצה נוספת על "ועידה" <p>ניתוק השיחה, ישאיר את המשתתפים בשיחה</p> <p>ניתוק השיחה ע"י העלאה והורדת השפופרת</p> <p>ראה video.1com.co.il "חטיפה העבר ועידה"</p>	<p>העברת שיחה ללא התייעצות תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת ללא התייעצות עם הנמען.</p> <ol style="list-style-type: none"> במהלך שיחה לחץ על העבר הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני) לחץ על שלח ואז על -< העברה <p>ניתן להעביר בלחיצה אחת על הלחצן "מאיר" ו -> לנתק את השיחה!</p> <p>או ללחוץ על "העברה"</p> <p>4. הועבר בהצלחה</p> <p>ראה video.1com.co.il "חטיפה העבר ועידה"</p>	<p>ספר טלפונים מכשיר הטלפון מנהל רשימת אנשי קשר מרשימה זו ניתן לחייג.</p> <ol style="list-style-type: none"> לחץ על מדריך < אנשי קשר < הזן <הוסף בחר צלצול ייחודי לאיש הקשר © <שמור דפדף וחייג או הוסף איש קשר חדש אופציה ישמש לעריכת איש הקשר
<p>חיוג חוזר תכונה זו מאפשרת חיוג מהיר למספר האחרון שחויג.</p> <ol style="list-style-type: none"> לחץ על (שמאל למטה) <p>והשיחה יוצאת. ©</p>	<p>יומן שיחות מכשיר הטלפון מנהל רשימת שיחות שחויגו / שנענו / שלא נענו.</p> <p>מרשימה זו ניתן לבחור לחייג או לשמור בספר טלפונים.</p> <ol style="list-style-type: none"> לחץ על היסטוריה בחר את קבוצת השיחות בחיצים לצדדים בחר את השיחה עם חיצים מעלה/מטה לחץ חיוג או "אופציה" לשמירה/פרטים 	<p>תא קולי כשמתקבלת הודעה קולית לשלוחה יוצג "דואר קולי" במסך וצויר מעטפה הנורית בכפתור מעטפה, תאדים - לחץ עלי - תתבקש להזין סיסמה</p>
<p>כיוון עוצמות ווליום וצלצול במהלך שיחה ניתן לכוון עוצמת השמע באמצעות לחצני + / - (לחצן מוארך) ואו להשתיק את הצלצול בלחיצות קצרות</p> <p>ניתן לכוון עוצמת צלצול כאשר השפופרת מונחת</p>	<p>הפניית שיחות תכונה זו מאפשרת העברת השיחות הנכנסות</p> <ol style="list-style-type: none"> לחץ על תפריט ובחר תכונה -<הפניית שיחה בחר מוד העברה עם חיצים ולחץ "החלף" בחר "מספר או שלוחה להפנייה" -< "שמור" 	