



נטוויל בע"מ

אברהם גירון 3, יהוד | ת.ד. 42 מיקוד 5610001 | טלפון: 073-7966610 | פקס: 073-7965676 | office@1com.co.il | www.netvill.co | www.1com.co.il



מדריך למשתמש
BIZ28

<p>ביצוע שיחה יוצאת ניתן לבצע שיחות באמצעות השפופרת / הדיבורית / האוזנייה. 1. הזן מספר היעד מלא כולל קידומת הרם שפופרת / לחץ על לחצן הרמקול / לחץ על לחצן אוזנייה (" מ. ראש ")</p> <p>לקבלת שיחה נכנסת הרם שפופרת / לחץ על לחצן רמקול / לחץ על לחצן אוזנייה</p>	<p>מענה לשיחה ממתנה כשמתקבלת שיחה נוספת במהלך שיחה, יישמע צפוצף ויוצג מספר / שם מזוהה. ניתן לענות לשיחה זו ולהעביר את השיחה המקורית להמתנה. 1. לחץ על לחצן חץ למעלה -> לחץ על מענה 2. לחזרה לשיחה הראשונה לחץ על סיום או לחץ על לחצן חץ למעלה -> לחץ בחר 3. ניתן גם לענות ע"י לחיצה על "Flash" לענות לממתנה ולדפדף עם ה בין השיחות</p>	
<p>שיחת ועידה תכונה זו מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלושה משתתפים. 1. במהלך שיחה לחץ על ועידה 2. חייג למשתתף נוסף והודע לו על קיום הועידה. 3. חיבור הועידה ע"י לחיצה נוספת על "ועידה" פיצול/split 4. מאפשר לסיים עם אחת השיחות ("סיום") ולהמשיך עם האחרת באמצעות חיצים ובטל החזק. 5. הקשת "סיום" בזמן ועידה מנתקת את כל המשתתפים ניתוק השיחה, ישאיר את המשתתפים בשיחה</p>	<p>העברת שיחה ללא התייעצות תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת ללא התייעצות עם הנמען. 1. במהלך שיחה לחץ על העבר 2. הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני) 3. לחץ על העבר ניתן להעביר בלחיצה אחת על הלחצן ה"מאיר" 1 - לנתק את השיחה! 4. הועבר בהצלחה</p>	<p>החזק / העברת שיחה עם התייעצות תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת לאחר התייעצות עם הנמען. 1. במהלך שיחה לחץ על העבר 2. הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני) 3. לחץ על חייג ונהל שיחת התייעצות 4. להעברת השיחה לחץ על העבר 5. להתייעצות ללא העברה לחץ סיום, ובטל החזק (ע"י הקשה "בחר") ניתן לחייג לנמען בלחיצה אחת על הלחצן ה"מאיר" ולאחר התייעצות לנתק את השיחה! 6. הועבר בהצלחה</p>
<p>חיוג חוזר תכונה זו מאפשרת חיוג מרשימת המספרים שחיוגו 1. לחץ על (מעל הרמקול) 2. דפדף עם החיצים לבחירת המספר 3. הרם שפופרת / לחץ על רמקול / אוזנייה והשיחה יוצאת. ☺</p>	<p>יומן שיחות מכשיר הטלפון מנהל רשימת שיחות שחיוגו / שגענו / שלא נענו. 1. מרשימה זו ניתן לבחור לחייג או לשמור בספר טלפונים. 1. לחץ על יומן 2. בחר את קבוצת השיחות בחיצים לצדדים 3. בחר את השיחה עם חיצים מעלה/מטה 4. לחץ חייג / בחר -> פרטים או "הוסף" לשמירה</p>	<p>ספר טלפונים מכשיר הטלפון מנהל רשימת אנשי קשר מרשימה זו ניתן לחייג. 1. לחץ על ספר. טל 2. בחר אנשי קשר 3. דפדף חויגי או הוסף איש קשר חדש</p>
<p>כיוון עוצמות ווליום וצלול במהלך שיחה ניתן לכוון עוצמת השמע באמצעות לחצני + / - ואו להשתיק את המיקרופון בלחיצה על MUTE (השתק רמקול - בין ה + / -) ניתן לכוון עוצמת צלול כאשר השפופרת מונחת באמצעות לחצני + / - ואו להשתיק את הצלול בלחיצה על MUTE. לביטול ההשתקה יש ללחוץ שוב על MUTE</p>	<p>הפניית שיחות תכונה זו מאפשרת הגדרת העברת השיחות הנכנסות לשלוחה/מספר חיצוני. 1. לחץ על תפריט ובחר תכונות 2. בחר העברת שיחה ובחר את הקו שלך 3. בחר מוד העברה עם חיצים ולחץ "המשך" 4. בחר "מאופשר" עם 5. הזן בשדה טלפון- מספר שלוחה ולחץ שמור.</p>	<p>תא קולי כשמתקבלת הודעה קולית לשלוחה יוצג מספר מעל ה"קסטה" במסך, והנורית בכפתור VM תהבהב - לחץ עליה -תתבקש להזין סיסמה או לחץ על מקש ההודעות "מעטפה" (לחיצה ארוכה) תתבקש להזין סיסמה</p>

שם התכונה	הקוד
חטיפה מקבוצה	80 --> "חייג"
חטיפת שלוחה מצלצלת	88 --> "מספר שלוחה" -> "חייג"
ניהול התיבה הקולית שלי	151 --> "חייג"
פריצה לדיבורית (כריזה)	*99--> "מספר שלוחה" -> "חייג"
הקלטה עצמית, הקש # לשמירה ראשונית, הקש 1 לשמיעה, הקש 2 להקלטה חוזרת, הקש # לשמירה סופית	50 --> "חייג"
שמיעת מוסיקה בהמתנה	602
הפעל הפנייה מידית מהשלוחה	*72 --> "מספר"
בטל הפנייה מידית מהשלוחה	*73 --> "חייג"

קודי הפעלת תכונות שונות במרכזייה הגדרות נפוצות

- הגדרת לחיצה חיוג מהיר:** (לחצני שלוחות **מאירות**)
לחיצה ארוכה על הלחיצה -> בשדה סוג לבחור "MemoryKey"
בשדה "טלפון" להזין את המספר, בשדה "שם" להזין את השם לרדת ל"Subtype"-> לשנות ל"חיוג מהיר" - ו"לשמור" ☺
- ביטול שיחה ממתנה:**
תפריט < תכונות < שיחה ממתנה < בחר מאופשר/חסום < שמירה
- הגדרת נא לא להפריע -ג.ל.ל/DND-**
לחיצה על גל"ל/DND -> לרדת ל קו 1 -> בחר "מאופשר" -> שמור **במצב זה אינך מקבל שיחות, יהיה חיווי על המסך בצורת פתקית אדומה**