



"לחצני וחיווי שלוחה
בשיחה!"

"שינוי מצב העברת
שיחה ושיחת ועידה"

"לחצן סטטוס, ולחצני ניווט בין
שיחות אחרונות ותפריטי מערכת"

"שמיעת הודעות"

"חיוג חוזר אחרון"


"רמקול איכותי"
"Hdvoice"

נטוויל בע"מ

אברהם גירון 3, יהוד | ת.ד. 42 מיקוד 5610001 | טלפון: 073-7966610 | פקס: 073-7965676 | office@1com.co.il | www.netvill.co | www.1com.co.il



**מדריך
למשתמש
atcom Rainbow
A21**

<p>ביצוע שיחה יוצאת ניתן לבצע שיחות באמצעות השפופרת / הדיבורית / האוזנייה. 1. הזן מספר היעד מלא כולל קידומת 2. הרם שפופרת / לחץ על לחצן הרמקול / לחץ על לחצן אוזנייה לקבלת שיחה נכנסת הרם שפופרת / לחץ על לחצן רמקול / לחץ על לחצן אוזנייה</p>	<p>מענה לשיחה ממתינה כשמתקבלת שיחה נוספת יישמע צפצוף ויוצג מספר ניתן לענות ולהעביר את השיחה המקורית להמתנה. 1. לחץ על לחצן "line2" שחור מהבהב - 2. לחץ על מענה 3. לחזרה לשיחה הראשונה נתק (הרם והורד שפופרת או לחץ על לחצן "line1" שחור מהבהב - ולחץ על "שחרר" ראה "A21 basics" video.1com.co.il</p>
<p>שיחת ועידה תכונה זו מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלושה משתתפים. 1. במהלך שיחה לחץ על ועידה 2. חייג למשתתף נוסף והודע לו על קיום הועידה (הקש "שלח" או המתן לחיוג אוטו) 3. חיבור הועידה ע"י לחיצה נוספת על "ועידה" ניתוק השיחה , ישאיר את המשתתפים בשיחה ניתוק השיחה ע"י העלאה והורדת השפופרת ראה "A21 basics" video.1com.co.il</p>	<p>העברת שיחה ללא התייעצות תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת ללא התייעצות עם הנמען. 1. במהלך שיחה לחץ על העבר 2. הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני) 3. לחץ על שלח ואז על -> העבר 4. הועבר בהצלחה ראה "A21 basics" video.1com.co.il</p>
<p>חיוג חוזר תכונה זו מאפשרת חיוג מהיר למספר האחרון שחויג. 1. לחץ על  (שמאל למטה) והשיחה יוצאת. ©</p>	<p>יומן שיחות מכשיר הטלפון מנהל רשימת שיחות שחויגו / שנענו / שלא נענו. מרשימה זו ניתן לבחור לחייג או לשמור בספר טלפונים. 1. לחץ על היסטוריה 2. בחר את קבוצת השיחות בחיצים לצדדים 3. בחר את השיחה עם חיצים מעלה/מטה 4. לחץ חיוג או "אופציה" לשמירה/פרטים</p>
<p>כיוון עוצמות ווליום וצלצל במהלך שיחה ניתן לכוון עוצמת השמע באמצעות לחצני +/- קצרות ניתן לכוון עוצמת צלצל כאשר השפופרת מונחת</p>	<p>הפניית שיחות- מאפשרת את העברת השיחות 1. לחץ על תפריט ובחר תכונה -> הפניית שיחה 2. בחר מוד העברה עם חיצים ולחץ "החלף" בחר "מספר/שלוחה להפנייה" -> "שמור"</p>

<p>החזק / העברת שיחה עם התייעצות תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת לאחר התייעצות עם הנמען 1. במהלך שיחה לחץ על העברה 2. הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני) 3. לחץ על שלח ונהל שיחת התייעצות 4. להעברת השיחה לחץ על העברה 5. להתייעצות ללא העברה לחץ לבטל, ובטל החזק (ע"י הקשה "שחרר") 6. הועבר בהצלחה ראה "A21 basics" video.1com.co.il</p>

שם התכונה	הקוד
חטיפה מקבוצה	80 --> "חייג"
חטיפת שלוחה מצלצלת	88 --> "מספר שלוחה" -> "חייג"
ניהול התיבה הקולית שלי	151 --> "חייג"
פריצה לדיבורית (כריזה)	*99 --> "מספר שלוחה" -> "חייג"
הקלטה עצמית , הקש # לשמירה ראשונית, הקש 1 לשמיעה, הקש 2 להקלטה חוזרת, הקש # לשמירה סופית	50 --> "חייג"
שמיעת מוסיקה בהמתנה	602
הפעל הפנייה מידית מהשלוחה	*72 --> "מספר"
בטל הפנייה מידית מהשלוחה	*73 --> "חייג"

קודי הפעלת תכונות שונות במרכזייה הגדרות נפוצות

- הגדרת לחיצי חיוג מהיר:** (לחצני שלוחות **מאירות**)
לחיצה ארוכה על הלחץ -> בשדה סוג לבחור "MemoryKey"
בשדה "טלפון" להזין את המספר , בשדה "שם" להזין את השם לרדת ל"Subtype" -> לשנות ל"חיוג מהיר" - ו"לשמור" ©
- ביטול שיחה ממתינה:**
תפריט < תכונות < שיחה ממתינה < בחר מאופשר/חסום < שמירה
- הגדרת נא לא להפריע -נ.ל.ל/DND-**
לחיצה על נל"/DND -> לרדת ל קו 1 -> בחר "מאופשר" -> שמור
במצב זה אינך מקבל שיחות , יהיה חיווי על המסך בצורת פתקית אדומה